



75318102



### Schalt-/Jalousieaktor 8-/4-fach REG 4 A KNX lichtgrau

Schalt-/Jalousieaktor 8-/4-fach REG, 4 A, zum Schalten von z.B. 8 unabhängigen Lasten oder Ansteuerung von 4 Antrieben, beliebiger Mixbetrieb aus Antriebs- und Schaltfunktionen möglich, mit potentialfreien Schließerkontakten auch als Öffner parametrierbar, zum Schalten verschiedener Außenleiter geeignet, Handbedienung pro Kanal über Taste, Handbetätigung auch ohne Bus möglich - Baustellenbetrieb, Status-LED integriert in die Handbedientaste, Handbedienung aktivierbar über Wahlschalter, dabei Deaktivierung der KNX-Funktion, großes Beschriftungsfeld, mit beleuchteter Programmier-Taste, mit Steckklemmen.  
Applikationseigenschaften: Allgemein Handbetrieb Statusanzeige Logikfunktion Gerätediagnose Sperrfunktion Szenefunktion (64 Szenen pro Kanal) Preset-Funktion Zwangssteuerung Schalten Schaltfunktionen Zeitschaltfunktion Sicherheits-Aus Funktion Verzögerungsfunktion Funktion Umschalten Dauer-/Zeitbetrieb Betriebsstundenzähler Rollladen/Jalousie Funktion Auf/Ab Lamellenposition/Stopposition in % Sonnenschutz Alarmfunktion Sicherheitsverriegelung.

### Technische Merkmale

<b>_default</b>	
Montageart	REG
Betriebsspannung über Bus	21...32 V DC
Schaltstrom bei $\cos \varphi = 0,8$	max. 4 A
230 V LED-Lampen	6 x 23 W
Energiesparlampen	6 x 23 W
230 V Glüh- und Halogenlampen	800 W
Leistung Energiesparlampen	6x23W
konventionelle Trafos	800 VA
Elektronische Trafos	800 W
Leuchtstofflampen mit EVG	12 x 36 W
Betriebstemperatur	-5...45 °C
Leiterquerschnitt (flexibel)	0.75...2.5 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt (starr)	0.75...2.5 mm <sup>2</sup>
Breite Reiheneinbaugerät (REG)	6 TE
Leuchtstofflampen unkompensiert	800 W
Schalten	zum Schalten von z. B. 8 unabhängigen Lasten oder Ansteuerung von 4 Antrieben
Betriebsart	beliebiger Mixbetrieb aus Antriebs- und Schaltfunktionen möglich
Bedienung	Handbedienung aktivierbar über Wahlschalter, dabei Deaktivierung der KNX-Funktion, Handbedienung pro Kanal über Taste (Einflächenbedienung)
Handschalter / -taster	Handbedientasten für Ein/Aus (Auf/Ab) sowie Busfunktion Ein/Aus pro Kanal/Gerät
Taste / Tasterknopf	mit beleuchteter Programmier-Taste
LED	Status-LED integriert in Handbedientaste
Funktion	mit Positionierungsfunktion für Jalousie- und Lamellenstellung ; mit Sicherheitsfunktionen z. B. für Wind, Regen, Alarm ; mit Sonnenschutzfunktion
Beschriftung	großes Beschriftungsfeld
Mehrphasenbetrieb	zum Schalten verschiedener Außenleiter geeignet

Einstellungen	Umschaltzeit bei Fahrtrichtungswechsel einstellbar
Busankoppler	mit integriertem Busankoppler
Busanschluss	Busanschluss über Anschlussklemme
Anschlussart	mit QuickConnect Steckklemmen
Zentraltext	Zum Schalten von unabhängigen Lasten oder zur Ansteuerung von Antrieben.
Hinweistext Bildpreisliste/Katalog	Hinweise der Motorenhersteller beachten!