85146124

IP20

**KNX-Funk Taste 2fach quicklink Q.1/Q.3 alu samt, lackiert**

KNX-Funk Taste 2fach quicklink zum Aufstecken auf passende Einsätze. Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige, mit Konfigurations- und Funktions-Taste. Zur manuellen Betätigung oder Fernbedienung von unterstützten Funktionen via KNX-Funk. Funktionen für die Tastenbereiche obere und untere Bedienflächen auf 2fach Schalt-/Dimmeinsätzen sowie Netz-Einsatz frei konfigurierbar. Mit Konfigurations- und Funktions-LED, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige, Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung konfigurierbar, Speicherung von Szenen sperrbar. Erweiterte Bedienoptionen auf 1fach Einsätzen durch 2 zusätzliche, frei konfigurierbare, Funk Kanäle.
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Memory.
easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab.
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, Betriebsart Ein/Aus, Dimmwert, Helligkeitsanzeige, Taster, Zustandsanzeige, Zwangssteuerung.

**Technische Merkmale**

| **_default** | |
|---|---|
| Anzahl Funk-Kanäle | 4 |
| Funk Sendeleistung | < 10 mW |
| Funkprotokoll | KNX-Funk |
| Anzahl quicklink Verknüpfungen | max. 20 Sender/Empfänger |
| Funk-Sendereichweite (Gebäude) | max. 30 m |
| Funk-Sendereichweite (Freifeld) | max. 100 m |
| Transmitter duty cycle | 1 |
| Empfänger-Kategorie | 2 |
| Betriebstemperatur | -5...45 °C |
| Farbe | alu samt, lackiert |
| Werkstoff | Thermoplast |
| Quicklink-Funktionen | quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Memory |
| ETS-Zusatz-Funktionen | ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, Betriebsart Ein/Aus, Dimmwert, Helligkeitsanzeige, Taster, Zustandsanzeige, Zwangssteuerung |
| Funktion | Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar ; Resetfunktion (auf Werkseinstellung) ; easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab |
| Busanschluss | Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System |
| LED | mit Konfigurations- und Funktions-LED,LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige |
| Taste / Tasterknopf | mit Konfigurations- und Funktions-Taste |
| Bedienung | Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung konfigurierbar |
| Lichtszenen | Speicherung von Szenen sperrbar |
| Programmieren | obere und untere Bedienflächen auf 2fach Schalt-/Dimmeinsätzen sowie Netz-Einsatz frei konfigurierbar,werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige |
| Schutz | mit Demontageschutz |

| | |
|---|---|
| Helligkeit | Einschalthelligkeit pro Bedienfläche bei Konfiguration mit Dimmeinsatz netzausfallsicher speicherbar |
| Zentraltext | Zur manuellen Betätigung oder Fernbedienung via KNX-Funk. |