


85245231



IP20

KNX-Funk Jalousie-Taste quicklink R.1/R.3 schwarz, glänzend

KNX-Funk Jalousie-Taste quicklink zum Aufstecken auf passende Einsätze, Aufdruck Symbol Pfeile, zur manuellen Betätigung und automatisierten Memoryausführung oder Fernbedienung via KNX-Funk. Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-System. Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige, mit Konfigurations- und Funktions-Taste. Taste mit Status-LED für Memory- und Party-Funktion rot/orange, mit Konfigurations- und Funktions-LED, mit Kontroll-LED für Aussperrung, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilitäts-Anzeige. Funktionen: Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen (Aussperrung), Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar, Memory-Funktion zur automatischen Ausführung gelernter Auf- und Abfahrzeiten mit Position, Resetfunktion (auf Werkseinstellung). Über Sensor: Sonnenschutz und dämmerunggeführtes Abfahren mit Funk-Helligkeitssensor. Lamellenstand für Szene speicherbar, Aufrufen der Szenen über KNX-Funk Geräte. Mit Status-LED für Memory- und Party-Funktion rot/orange, mit Konfigurations- und Funktions-LED, mit Kontroll-LED für Aussperrung, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilitäts-Anzeige.

quicklink Funktionen: Jalousie, 2 Szenen, Memory, Zwangssteuerung, Auf/Ab-Taster.

easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, 1 Tastensteuerung Auf/Ab.

ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Lamellenwinkel, Positionsanfahrt, Zustandsanzeige, 2 x Alarm.

Technische Merkmale

_default

Anzahl Funk-Kanäle	1
Funk Sendeleistung	< 10 mW
Funkprotokoll	KNX-Funk
Anzahl quicklink Verknüpfungen	max. 20 Sender/Empfänger
Funk-Sendereichweite (Gebäude)	max. 30 m
Funk-Sendereichweite (Freifeld)	max. 100 m
Betriebstemperatur	-5...45 °C
Farbe	schwarz glänzend
Werkstoff	Thermoplast
Quicklink-Funktionen	quicklink Funktionen: Jalousie, 2 Szenen, Memory, Zwangssteuerung, Auf/Ab-Taster
ETS-Zusatz-Funktionen	ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Lamellenwinkel, Positionsanfahrt, Zustandsanzeige, 2 x Alarm
Funktion	Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen (Aussperrung) ; Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar ; Memory-Funktion zur automatischen Ausführung gelernter Auf- und Abfahrzeiten mit Position ; Resetfunktion (auf Werkseinstellung) ; easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, 1 Tastensteuerung Auf/Ab
Busanschluss	Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System
LED	mit Status-LED für Memory- und Party-Funktion rot/orange, mit Konfigurations- und Funktions-LED, mit Kontroll-LED für Aussperrung, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilitäts-Anzeige
Taste / Tasterknopf	mit Konfigurations- und Funktions-Taste
Bedienung	Aktivierung der Party-Funktion durch Tasten in Auf- und Ab-Richtung > 20 Sek.
Lichtszenen	Lamellenstand für Szene speicherbar, Aufrufen der Szenen über KNX-Funk Geräte

Programmieren

werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten
und LED-Anzeige

Schutz

mit Demontageschutz

Zentraltext

Zur manuellen Betätigung, automatisierten
Memoryausführung oder Fernbedienung via KNX-
Funk.