



85655277



IP20

KNX-Funk Wandsender 1fach flach quicklink K.5 alu, lackiert

KNX-Funk Wandsender 1fach flach quicklink für die Funk Fernbedienung zugeordneter KNX-Funk Empfänger. Flache Aufputz-Montage und Kombinationserweiterung mit einer Lithium Knopf-Batterie 3 V Typ CR 2430. Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System.

Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige, obere und untere Bedienfläche frei konfigurierbar, Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung konfigurierbar, mit Sendestatus- und Batteriestatus-LED rot/grün/orange, mit Konfigurations-LED, Resetfunktion (auf Werkseinstellung).

quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Memory.

easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab.

ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert.

Technische Merkmale

_default	
Betriebsspannung	3 V DC
Anzahl Funk-Kanäle	2
Funk Sendefrequenz	868.3 MHz
Funk-Sendereichweite (Gebäude)	max. 30 m
Funkprotokoll	KNX-Funk
Anzahl quicklink Verknüpfungen	max. 20 Sender/Empfänger
Funk Sendeleistung	< 10 mW
Funk-Sendereichweite (Freifeld)	max. 100 m
Transmitter duty cycle	1
Empfänger-Kategorie	2
Lebensdauer Batterie [Jahre]	≈ 5
Haupt-Designlinie	Berker K.5
Betriebstemperatur	-5...45 °C
Aufbauhöhe	14 mm
Sekundär Designlinie(n)	Elektronik-Plattform,Berker K.5
Farbe	alu matt, lackiert
Taste / Tasterknopf	mit Konfigurations-Taste
LED	mit Sendestatus- und Batteriestatus-LED rot/grün/orange,mit Konfigurations-LED
Energieverbrauch	niedriger Eigenenergiebedarf
Bedienung	Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung konfigurierbar
Programmieren	werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige, obere und untere Bedienfläche frei konfigurierbar
Quicklink-Funktionen	quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Memory
ETS-Zusatz-Funktionen	ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert
Batterie / Akku	mit einer Lithium Knopf-Batterie 3 V Typ: CR 2430

Funktion	Resetfunktion (auf Werkseinstellung) ; easy Zusatz- Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab
Schutz	mit Demontageschutz
Montageart	für flache Aufputz-Montage und Kombinationserweiterung
Busanschluss	Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX- TP-System
Zentraltext	Für die Funk Fernbedienung aller zugeordneten KNX- Funk Empfänger.