



29807006



Radio Touch mit Lautsprecher DAB+ K.x anthrazit matt

Radio Touch DAB+ mit Lautsprecher UP zum Empfang von digitalen DAB+- oder analogen UKW-Sendern mit RDS-Anzeige zur Montage in zwei Unterputz-Gerätedosen nach DIN 49073 oder Aufputz-Gehäuse. Das Set bestehend aus Radiomodul, Lautsprechermodul, Radio Aufsatz, Lautsprecher Zentralstück und ist für den Innenbereich geeignet.

Radiomodul Anschluss: Betriebsspannung, Nebstelleneingang für Ein-/Ausschaltung, 2x Lautsprecher für rechts/links, AUX IN für externe Audioquellen, Wurf-Antennenanschluss und Radio-Aufsatz Buchse für das Touch Display.

Lautsprechermodul: ein Lautsprecher mit vorkonfektionierten Leitung für das Radiomodul.

Radio Touch Funktionen: 6 Symbol-Tasten für Ein-/Ausschalten, Bedienungsebene zurückspringen, scrollen/Wert hoch/runter und Lautstärke +/-.

Die Symbol-Tastfunktionen oder die Display-Bedienungsfunktionen ermöglichen den Abruf von Senderspeicher (8 Sendeplätze jeweils für UKW oder DAB+), Uhrzeit-/Datumsanzeige, Wecker Funktionen, Timer/Countdown, Sprache, Beleuchtung, AUX oder Sound. Dazu werden über die Tasten die Sendersuchläufe gestartet. Das Radio verfügt über einen speziellen Hotelmode, in dem die Bedienung des Gerätes eingeschränkt ist.

Hinweis: Die notwendige Gerätedosen oder AP-Gehäuse und der Design-Rahmen sind nicht enthalten. Ein zweiter Lautsprecher und eine Wurf-Antenne (Empfehlung l = 75 cm für FM, l = 40 cm für DAB+) zur Empfangsverbesserung kann optional angeschlossen werden.

Technische Merkmale

_default

| | |
|----------------------------------|--|
| Haupt-Designlinie | Berker K.1 |
| Farbe | anthrazit matt, lackiert |
| Betriebsspannung | 230 V AC |
| Frequenz | 50/60 |
| Frequenzbereich (Radioempfang) | 87.5...108 MHz |
| Für Lautsprecher | je Kanal 4...8 Ω |
| Anzahl Speicherplätze | 16 |
| Leiterquerschnitt | max. 2.5 mm ² |
| Leiterquerschnitt (Lautsprecher) | max. 1 mm ² |
| Abmessungen Display (B x H) | 35 x 28 mm |
| Einbautiefe | 33 mm |
| Werkstoff | Materialmix |
| Empfang / Übertragung | DAB+,Stereo UKW-Radio mit RDS-Anzeige |
| Bestandteil | mit einem Lautsprecher |
| Anzeige / Display | Uhrzeit- und Datumsanzeige,beleuchtetes Touch-Grafikdisplay |
| Bedienung | Bedienung über Sensorflächen des Touch-Displays |
| Erfassung / Sendersuche | manueller und automatischer Sendersuchlauf |
| Speicher | 8 Senderspeicher nichtflüchtig,Einschalten mit letztem Sender |
| Funktion | Countdown ; Wecker mit Schlummerfunktion ; Schlaf-Timer ; Lautstärkeregelung |
| Eingänge | externer Audioeingang AUX IN |
| Anschluss | mit 2 Lautsprecher-Anschlüssen |
| Nebstelleneingang | Nebstelleneingang für separate Ein-/Ausschaltung |

Montageart

Einzel- und
Kombinationsmontage, Schraubbefestigung über
Tragplatte

Anschlussart

mit Schraubklemmen