



29807009



Radio Touch mit Lautsprecher DAB+ K.x polarweiss glänzend

Radio Touch DAB+ mit Lautsprecher UP zum Empfang von digitalen DAB+- oder analogen UKW-Sendern mit RDS-Anzeige zur Montage in zwei Unterputz-Gerätedosen nach DIN 49073 oder Aufputz-Gehäuse. Das Set bestehend aus Radiomodul, Lautsprechermodul, Radio Aufsatz, Lautsprecher Zentralstück und ist für den Innenbereich geeignet.

Radiomodul Anschluss: Betriebsspannung, Nebenstelleneingang für Ein-/Ausschaltung, 2x Lautsprecher für rechts/links, AUX IN für externe Audioquellen, Wurf-Antennenanschluss und Radio-Aufsatz Buchse für das Touch Display.

Lautsprechermodul: ein Lautsprecher mit vorkonfektionierten Leitung für das Radiomodul.

Radio Touch Funktionen: 6 Symbol-Tasten für Ein-/Ausschalten, Bedienungsebene zurückspringen, scrollen/Wert hoch/runter und Lautstärke +/-.

Die Symbol-Tastfunktionen oder die Display-Bedienungsfunktionen ermöglichen den Abruf von Senderspeicher (8 Sendeplätze jeweils für UKW oder DAB+), Uhrzeit-/Datumsanzeige, Wecker Funktionen, Timer/Countdown, Sprache, Beleuchtung, AUX oder Sound. Dazu werden über die Tasten die Sendersuchläufe gestartet. Das Radio verfügt über einen speziellen Hotelmode, in dem die Bedienung des Gerätes eingeschränkt ist.

Hinweis: Die notwendige Gerätedosen oder AP-Gehäuse und der Design-Rahmen sind nicht enthalten. Ein zweiter Lautsprecher und eine Wurf-Antenne (Empfehlung l = 75 cm für FM, l = 40 cm für DAB+) zur Empfangsverbesserung kann optional angeschlossen werden.

Technische Merkmale

_default

Haupt-Designlinie	Berker K.1
Farbe	polarweiß glänzend
Betriebsspannung	230 V AC
Frequenz	50/60
Frequenzbereich (Radioempfang)	87.5...108 MHz
Für Lautsprecher	je Kanal 4...8 Ω
Anzahl Speicherplätze	16
Leiterquerschnitt	max. 2.5 mm ²
Leiterquerschnitt (Lautsprecher)	max. 1 mm ²
Abmessungen Display (B x H)	35 x 28 mm
Einbautiefe	33 mm
Werkstoff	Materialmix
Empfang / Übertragung	DAB+,Stereo UKW-Radio mit RDS-Anzeige
Bestandteil	mit einem Lautsprecher
Anzeige / Display	Uhrzeit- und Datumsanzeige,beleuchtetes Touch-Grafikdisplay
Bedienung	Bedienung über Sensorflächen des Touch-Displays
Erfassung / Sendersuche	manueller und automatischer Sendersuchlauf
Speicher	8 Senderspeicher nichtflüchtig,Einschalten mit letztem Sender
Funktion	Countdown ; Wecker mit Schlummerfunktion ; Schlaf-Timer ; Lautstärkeregelung
Eingänge	externer Audioeingang AUX IN
Anschluss	mit 2 Lautsprecher-Anschlüssen
Nebenstelleneingang	Nebenstelleneingang für separate Ein-/Ausschaltung

Montageart

Einzel- und
Kombinationsmontage, Schraubbefestigung über
Tragplatte

Anschlussart

mit Schraubklemmen