



75316017



### Schaltaktor 6fach REG mit Stromerkennung KNX lichtgrau

Schaltaktor 6-fach REG mit Stromerkennung, zum Schalten von 6 unabhängigen Lasten, mit potentialfreien Schließkontakten auch als Öffner parametrierbar, zum Schalten verschiedener Außenleiter geeignet, Handbedienung pro Kanal über Taste, Status-LED integriert in die Handbedientaste, Handbedienung aktivierbar über Wahlschalter, dabei Deaktivierung der KNX-Funktion, Stromerkennung mit Ausgabe der Messwerte zyklisch oder bei Änderung, großes Beschriftungsfeld, mit beleuchteter Programmier-taste, mit Steckklemmen.

Applikationseigenschaften: Schalten Zeitschaltfunktion Sicherheits-Aus Funktion Zwangssteuerfunktion Sperrfunktion Szenefunktion (64 Szenen pro Kanal) Preset-Funktion Verzögerungsfunktion Funktion Umschalten Dauer-/Zeitbetrieb Betriebsstundenzähler Stromerkennungsfunktion Handbetrieb Statusanzeige Logikfunktionen Gerätediagnose.

### Technische Merkmale

<b>_default</b>	
Frequenz	50/60
Montageart	REG
230 V Glüh- und Halogenlampen	2300 W
konventionelle Trafos	1600 VA
Abmessungen (B x H x T)	105 x 90 x 65 mm
Elektronische Trafos	1380 W
Leuchtstofflampen unkompensiert	800 W
Leuchtstofflampen mit EVG	25 x 18 W
Betriebstemperatur	-5...45 °C
Leiterquerschnitt (starr)	0.75...2.5 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt (flexibel)	0.75...2.5 mm <sup>2</sup>
Farbe	lichtgrau
Taste / Tasterknopf	mit beleuchteter Programmier-Taste
Bedienung	Handbedienung aktivierbar über 2-Stufen-Wahlschalter, dabei Deaktivierung der KNX-Funktion
LED	Status-LED integriert in Handbedientaste
Funktion	mit Betriebsstundenzähler
Busanschluss	Busanschluss über Anschlussklemme
Anschlussart	mit Steckklemmen
Anschlussart	QuickConnect
Zentraltext	Zum Schalten von unabhängigen Lasten.