





80262261



KNX Bewegungsmelder-Modul 2,2 m mit integriertem Busankoppler, Tragring rund R.x

Bewegungsmelder-Modul mit integriertem Busankoppler. Erfassungswinkel von 90° bis 180°, manuell ohne Zubehör einstellbar (unabhängig rechts oder links). Vordefinierte Abschaltverzögerungszeit und Ansprechhelligkeit über Potentiometer am Gerät der ETS einstellbar. Betriebsmodustaste für Automatik, EIN, AUS oder zeitbegrenzt EIN. Taste auch als Tastsensor parametrierbar. Überwachungskanal helligkeitsunabhängig zur Einbindung in Alarmanlagen nutzbar. Mit integriertem Helligkeitssensor und Temperaturfühler. Inbetriebnahme mit KNX ETS und Easytool.

Technische Merkmale

_default	
Optimale Montagehöhe	2.2 m
Betriebsspannung über Bus	21...32 V DC
Stromaufnahme Bus (Datentransfer)	10 mA
Nachlaufzeit, einstellbar	10 s...30 min
Ansprechhelligkeit, einstellbar	≈ 5...1000 lx , Tagbetrieb
Erfassungswinkel, einstellbar	je Seite ≈ 45...90 °
Erfassungsfeld, rechteckig	8 x 12
Betriebstemperatur	-5...45 °C
Haupt-Designlinie	KNX - Berker Serie 1930/R.classic
Farbe	sonstige
Werkstoff	Kunststoff/Metall
Taster	mit Taste für Automatik/Dauer-EIN/Dauer-AUS
Betriebsart	mit 3 Betriebsarten: Automatik/Dauer EIN/Dauer AUS
LED	Betriebsartanzeige über Status-LED rot/grün/orange
Funktion	integrierte Taste zur manuellen Steuerung von Busfunktionen parametrierbar, Tastfunktionen für Schalten, Dimmen, Jalousie, Wertgeber, Szene, Zwangssteuerung, Vorgabe der Reglerbetriebsart, integrierter Temperaturfühler mit Ausgabe der Messwerte über Objekt, Sperrfunktion parametrierbar
easy link Funktionen	Tastenfunktion: u. a. Schalten, Dimmen, Rollladen/Jalousie, Zeitschalter, Zwangssteuerung, Betriebsmodusumschaltung, Bewegungsmelderfunktionen: Schalten, Dimmen, Rolllade/Jalousie, Zeitschalter, zusätzlicher Kanal für helligkeitsunabhängigen Melderbetrieb
Kanäle	zwei Funktionskanäle für helligkeitsabhängige Funktionen, zusätzlicher Kanal für helligkeitsunabhängigen Melderbetrieb
Busankoppler	mit integriertem Busankoppler
Busanschluss	Busanschluss über Anschlussklemme
Montageart	mit Spreizkrallen, mit Demontageschutz
Zentraltext	Automatische Auslösung von Busfunktionen bei Bewegung im Erfassungsbereich oder manuelle Steuerung über integrierte Taste.

Hinweistext

Permanente direkte Sonneneinstrahlung in die nach
oben ausgerichtete Erfassungsebene kann zum
Ausfall des Bewegungsmelders führen. Nur für den
Innenbereich geeignet!