



85656131



**IP20**

### KNX-Funk Wandsender 2fach flach Solar quicklink R.1/R.3 schwarz, glänzend

KNX-Funk Wandsender flach Solar quicklink für die Funk Fernbedienung zugeordneter KNX-Funk Empfänger. Flache Aufputz-Montage und Kombinationserweiterung, Spannungsversorgung über Solarzellen. Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige, obere und untere Bedienfläche frei konfigurierbar, Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung konfigurierbar, Resetfunktion (auf Werkseinstellung).

quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Memory.

easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab.

ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert.

#### Technische Merkmale

##### \_default

Betriebsspannung	3 V DC
Anzahl Funk-Kanäle	4
Funk Sendefrequenz	868.3 MHz
Funk-Sendereichweite (Gebäude)	max. 30 m
Funkprotokoll	KNX-Funk
Anzahl quicklink Verknüpfungen	max. 20 Sender/Empfänger
Funk Sendeleistung	< 10 mW
Funk-Sendereichweite (Freifeld)	max. 100 m
Transmitter duty cycle	1
Empfänger-Kategorie	2
Lebensdauer Batterie [Jahre]	≈ 5
Haupt-Designlinie	Berker R.1/R.3/R.8
Betriebstemperatur	-5...45 °C
Aufbauhöhe	14 mm
Erforderliche Ø-Helligkeit	mind. 300 lx 6 h/Tag
Sekundär Designlinie(n)	Elektronik-Plattform,Berker R.1,Berker R.3,Berker R.8
Farbe	schwarz glänzend
Taste / Tasterknopf	mit Konfigurations-Taste
LED	mit Konfigurations-LED,mit Sendestatus-LED rot/grün/orange
Energieverbrauch	niedriger Eigenenergiebedarf
Bedienung	Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung konfigurierbar
Programmieren	werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige,obere und untere Bedienflächen frei konfigurierbar
Quicklink-Funktionen	quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Memory
ETS-Zusatz-Funktionen	ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert

Funktion	Resetfunktion (auf Werkseinstellung) ; easy Zusatz- Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab
Schutz	mit Demontageschutz
Montageart	für flache Aufputz-Montage und Kombinationserweiterung
Busanschluss	Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX- TP-System
Spannung	Spannungsversorgung über Solarzellen
Zentraltext	Für die Funk Fernbedienung aller zugeordneten KNX- Funk Empfänger.