



29521909



### LED-Signallicht, rote/grüne Beleuchtung S.1/B.3/B.7 polarweiß matt

LED-Signallicht rote/grüne Beleuchtung zur Signalisierung z. B. für die Zutrittssteuerung, über separaten Schalter zwischen rot und grün umschaltbar.

#### Technische Merkmale

##### \_default

Nennspannung	230 V AC
Frequenz	50/60
Leistungsaufnahme	bei 230 V~, 50 Hz - je Farbe max. 0,5
Anzahl LED-Lampen	4
Umgebungstemperatur	-5...40 °C
Leiterquerschnitt	2.5 mm <sup>2</sup>
Haupt-Designlinie	Berker S.1/B.3/B.7
Farbe	polarweiß matt
Verwendung allgemein sonstige	zur Signalisierung z. B. für die Zutrittssteuerung
Schalter / Steckdosen	über separaten Schalter zwischen rot und grün umschaltbar
Beschriftung	Folien bi-color mit Aufdruck von Symbolen für Nicht stören/Zimmer reinigen und Bitte eintreten/Bitte warten liegen bei
Für die Montage in handelsüblichen Einbaudosen	nach DIN 49073-1