



29522089



LED-Signallicht, rote/grüne Beleuchtung R.1/R.3 polarweiß, glänzend

LED-Signallicht rote/grüne Beleuchtung zur Signalisierung z. B. für die Zutrittssteuerung, über separaten Schalter zwischen rot und grün umschaltbar.

Technische Merkmale

_default

Nennspannung	230 V AC
Frequenz	50/60
Leistungsaufnahme	bei 230 V~, 50 Hz - je Farbe max. 0,5
Anzahl LED-Lampen	4
Umgebungstemperatur	-5...40 °C
Leiterquerschnitt	2.5 mm ²
Haupt-Designlinie	Berker R.1/R.3/R.8
Farbe	polarweiß glänzend
Verwendung allgemein sonstige	zur Signalisierung z. B. für die Zutrittssteuerung
Schalter / Steckdosen	über separaten Schalter zwischen rot und grün umschaltbar
Beschriftung	Folien bi-color mit Aufdruck von Symbolen für Nicht stören/Zimmer reinigen und Bitte eintreten/Bitte warten liegen bei
Besonderer Hinweistext	Hinweis: Bei Integration dieses Artikels in die Serie 1930 ist ausschließlich der Rahmen 1fach für Zentralstück Ø 58 mm, Bestell-Nr.: 1382 0.., zu verwenden. Der Einbau in Mehrfachkombinationen der Serie 1930 ist nicht möglich!
Für die Montage in handelsüblichen Einbaudosen	nach DIN 49073-1