



29531606



LED-Signallicht, weiße Beleuchtung S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt

LED-Signallicht, zur Signalisierung von Hinweisen, Informationen oder Warnungen. Helligkeit über Potenziometer veränderbar, Lichtfarbe kaltweiß, über separaten Schalter schaltbar.

Technische Merkmale

_default

Nennspannung	230 V AC
Frequenz	50/60
Leistungsaufnahme	bei 230 V~, 50 Hz - max. 1
Anzahl LED-Lampen	4
Umgebungstemperatur	-5...40 °C
Leiterquerschnitt	2.5 mm ²
Haupt-Designlinie	Berker S.1/B.3/B.7
Farbe	anthrazit matt
Einstellungen	Helligkeit über Potenziometer veränderbar
Beleuchtung	Lichtfarbe kaltweiß
Verwendung allgemein sonstige	zur Signalisierung von Hinweisen, Informationen oder Warnungen
Schalter / Steckdosen	über separaten Schalter schaltbar
Beschriftung	Folien mit Aufdruck von Symbolen einlegbar
Für die Montage in handelsüblichen Einbaudosen	nach DIN 49073-1