



384203



Jalousie-Drehschalter 2-polig, Tastrast-Funktion, Jalousiesteuerung

Jalousie-Drehschalter für Zentralstück mit Drehknopf, Tastrastfunktion, 0-Stellung, mit Schraubklemmen. Hinweis: Für den Umbau in Drehtaster Arretierungsscheibe (Zubehör) verwenden. Hinweise der Motorenhersteller beachten.

Technische Merkmale

_default

Nennspannung	250 V AC
Schaltstrom	10 AX (100 W LED (SBL))
Schutzart	IP20
Haupt-Designlinie	Modul-Einsätze
Verbindungsklemmen	nach VDE 0632-1
Verbindungsklemmen	nach IEC 60669-1
Montageart	mit Spreizkrallen
Werkstoff	Kunststoff/Metall
Breite	71 mm
Höhe	71 mm
Tiefe	42 mm
Funktion	mit Tastrastfunktion
Schaltart / Variante	mit 0-Stellung
Zentralstücke / -platten	für Zentralstück mit Drehknopf
Anschlussart	mit Schraubklemmen
Hinweistext Bildpreisliste/Katalog	Hinweise der Motorenhersteller beachten!