


75318005



Schaltaktor 8fach 16 A C-Last, Schließer, Hand, Status, REG KNX lichtgrau

Schaltaktor 8-fach 16 A C-Last, Schließer, Hand, Status, REG, mit Stromerkennung, zum Schalten von z.B. 8 unabhängigen kapazitiven Lasten, zum Schalten verschiedener Außenleiter geeignet, mit potenzialfreien Schließerkontakten auch als Öffner parametrierbar, mit Handschalter pro Kanal für Ein/Aus und Statusanzeige, Handbetätigung auch ohne Bus möglich z.B. auf Baustelle, mit Programmier Taste und roter Programmier-LED, Busanschluss über Anschlussklemme, mit Schraubklemmen, optimiert für die Inbetriebnahme mit der ETS3, Patch d.

Technische Merkmale

<u>default</u>	
Montageart	REG
230 V Glüh- und Halogenlampen	3680 W
konventionelle Trafos	2000 VA
Abmessungen (B x H x T)	144 x 90 x 70 mm
Elektronische Trafos	2500 W
Leuchtstofflampen unkompensiert	3680 W
Betriebstemperatur	-5...45 °C
Farbe	lichtgrau
Taste / Tasterknopf	mit Programmier Taste und roter Programmier-LED
Bedienung	Handbetätigung auch ohne Bus möglich z. B. auf Baustelle
Busanschluss	Busanschluss über Anschlussklemme
Anschlussart	mit Schraubklemmen
Zentraltext	Zum Schalten von unabhängigen Lasten.