75492002

IP54

Helligkeits- und Temperatursensor Ap KNX polarweiß

Helligkeits- und Temperatursensor Ap AP-Montage, Befestigung über Montagewinkel, zur Erfassung und Grenzwertverarbeitung von Helligkeits- und Temp.-werten, IP54, 4 unabhängige Kanäle mit eigenen Grenzwerten zur Verarbeitung von Helligkeit und/oder Temperatur, zusätzlicher Sonnenschutzkanal mit Objekten zur Jalousiesteuerung, mit integriertem Busankoppler, Busanschluss über Anschlussklemme, Helligkeitsmessbereich, linear 1 - 100 klx, Toleranz ± 5 %, Temperaturmessbereich, linear -25 - +55 °C, Toleranz ± 20 %, min. ± 1 Lux.

Technische Merkmale

_default

Betriebsspannung über Bus	21...32 V DC
Messbereich Helligkeit, linear	1...100000 lx
Messbereich Temperatur, linear	-25...55 °C
Betriebstemperatur	-25...55 °C
Abmessungen (B x H x T)	72 x 110 x 54 mm
Farbe	polarweiß
Kanäle	pro Kanal logische UND-Verknüpfung der Grenzwerte einstellbar,zusätzlicher Sonnenschutzkanal mit Objekten zur Jalousiesteuerung,4 unabhängige Kanäle mit eigenen Grenzwerten zur Verarbeitung von Helligkeit und/oder Temperatur
Busankoppler	mit integriertem Busankoppler
Busanschluss	Busanschluss über Anschlussklemme
Objekt	pro Kanal Teach-Objekt für Helligkeitsgrenzwert